



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

SUNELL SN-IPD54/14VDR 2 Megapixeles Mechanikus D/N CMOS IP Dome kamera

Általános jellemzők

- Sony Exmor 1/2.8" 2 MP CMOS Szenzor
- 1920 x 1080 Felbontás
- Mechanikus Day / Night
- MicroSD kártya foglalat SDHC 32GB-ig
- Kétirányú hang,



SPECIFIKÁCIÓ

Képezékelő	1/2.8" Sony Exmor CMOS Szenzor
Effektív képpontok	1920 (H)*1080 (V)
Szinkron rendszer	Belső
Vízszintes felbontás	1080 TVL (Színes)
Jel/zaj viszony	>50 dB
Minimális megvilágítás	0,1 lux / F1.2
IR LED	Beépített
Menü	Adatfolyam: FPS 1-25, VBR,CBR,Minőség, IP: IPV4, IPV6, Statikus / DHCP, Control port, HTTP port, RTSP port, Időállítás, NTP szerver / Port, Kameranév, ID, Mikrofon: beépített, külső, BNC kimenet, ki bekapcsolás, RS-485 Kimenet, Riasztási be kimenet, mozgásérzékelés, Privát terület, Rögzítés SD kártyára, FTP-re NAS-ra, Dynds, 3322, PPPoE,.
Fehéregyensúly	ATW/AWB/beltéri/kültéri/kézi
Videó Kimenet	BNC Csatlakozó, CVBS 1.0Vpp, 75Ω
Riasztási be/kimenet	1 Riasztási bement, 1 riasztási kimenet(NO/NC, Kapcsoló, impulzus mód)
Hálózati csatlakozó	10/100 Ethernet
Tápfeszültség	12V DC / POE
Teljesítmény	Maximum 5 W
Optika	2.8 mm-12mm
Irisz vezérlés	Elektronikus - DC
Működési hőmérséklet, páratartalom	-10°C ...+50°C, max 90% páratartalom
Súly	450g

ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113
pecc@multialarm.hu